

## Wskazówki odnośnie użytkowania cyfrowego urządzenia rejestrującego oraz traktowania przepisów socjalnych

- Użytkowanie pojazdu posiadającego cyfrowe urządzenie rejestrujące wymusza posiadanie przez kierowcę pojazdu przypisanej mu odpowiedniej karty.
- Kierowca może posiadać i używać tylko jedną kartę.
- Karta kierowcy jest ważna 5 lat.
- Najpóźniej do 15 dni przed upływem terminu ważności karty kierowcy należy złożyć wniosek o przydzielenie nowej karty.
- Kierowca decyduje sam o rozpoczęciu poszczególnych, dopuszczalnych faz czasowych ( odpoczynek / inne czynności / gotowość).
- Czasy spoczynków, innych czynności oraz gotowości należy własnoręcznie nanieść jeszcze przed rozpoczęciem jazdy.
- Wydruk jest możliwy także bez włożenia karty kierowcy.
- W przypadku uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub utraty karty kierowcy należy niezwłocznie złożyć wniosek o przydzielenie nowej karty. Dalsza jazda jest możliwa maksymalnie w przeciągu 15 dni kalendarzowych. W takim przypadku należy codziennie sporządzić wydruk przebiegu z podaniem nazwiska, imienia, numeru karty kierowcy lub prawa jazdy, jak również przeprowadzonych prac i przerw oraz własnoręcznie podpisać.
- W przypadku konieczności przerywania odpoczynku (manewrowanie pojazdem, polecenia policji, itp.) należy własnoręcznie zaznaczyć przyczynę i czas na wydruku dziennym lub poprosić o pisemne potwierdzenie.
- Kierowca jest odpowiedzialny za stosowanie właściwego papieru do druku.
- Cyfrowe urządzenia rejestrujące EG i cyfrowe urządzenia rejestrujące AETR są identyczne.
- Podczas przerw w jeździe oraz w czasie spoczynku nie dopuszcza się wykonywania innych prac..
- Czasy jazdy zapisane w niedzielę między godziną 22:00 a 24:00 będą przypisane tygodniowi dobiegającemu końca.
- W karcie kierowcy zapisywanych jest co najmniej 28 ostatnich dni kalendarzowych.
- W pamięci głównej zapisywanych jest co najmniej 365 ostatnich dni kalendarzowych.